


Сенсорный автоматический выключатель TSC-3R1.

Руководство по эксплуатации.

1. Общие сведения и описание работы.

- Сенсорный автоматический выключатель TSC-3R1 предназначен исключительно для работы с осветительными приборами, такими как лампы накаливания, галогенные высоковольтные лампы, галогенные низковольтные лампы с трансформатором, люминесцентные лампы и др.
- Осветительное оборудование будет включено или выключено при коротком касании сенсорного контакта, который связан с выключателем TSC-3R1.
- Длина сенсорного провода не должна превышать 2м.
- Сенсорный провод необходимо прокладывать как можно дальше от металлических поверхностей, стен и сетевых проводов.



2. Технические характеристики.

- Коммутируемое напряжение 220-240V, 50-60Hz;
- Мощность нагрузки:
 - для ламп накаливания 500W max;
 - для люминесцентных ламп 200W max;
- Максимальная длина сенсорного провода 2m;
- Класс защиты от поражения электрическим током II;
- Степень защиты от воздействия окружающей среды IP20.


3. Комплектность.

- Сенсорный выключатель TSC-3R1 1 шт.;
- Упаковка 1 шт.;
- Руководство по эксплуатации 1 шт.;

4. Требования безопасности.

- Установку и подключение Сенсорного выключателя TSC-3R1 должен осуществлять квалифицированный специалист электрик.

- Мощность коммутируемой нагрузки не должна превышать 500W для ламп накаливания и 200W для люминесцентных ламп.
- Устройство не содержит обслуживаемых элементов, поэтому не должно открываться.
- Запрещается использование устройства при повышенных температурах окружающей среды, вблизи нагревательных элементов и в помещениях с повышенной влажностью;
- **ВНИМАНИЕ!** Установку, подключение и обслуживание TSC-3R1 производить только при отключенной электрической сети.



5. Гарантийные обязательства.

- Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи торговой организацией.
- В случае обнаружения неисправностей Сенсорного выключателя TSC-3R1 до истечения гарантийного срока, при соблюдении правил установки и эксплуатации, следует обращаться в торговую организацию, продавшую это изделие. При этом необходимо предъявить изделие, товарный чек и руководство по эксплуатации с датой продажи и штампом торговой организации, продавшей устройство.

ВНИМАНИЕ! Гарантия не распространяется:

- На изделие, имеющие механические повреждения;
- В случаях несоблюдения правил эксплуатации;

- В случаях внесения покупателем технических изменений в конструкцию устройства.
- **6.Свидетельство о приемке и продаже.**
- Товар соответствует требованиям нормативных документов ГОСТ МЭК 730-1-95, ГОСТ МЭК 60730 -1-2002 и признан годным к эксплуатации.



svetcom.ru